

Színházak
Konferenciák
Templomok
Élőzene
Perezentációk

- Ideális vezetéknélküli megoldás bármely túra- és installációs hangosításhoz.
- Maximális teljesítmény, ultra kompakt design
- HiQnet™ rendszer kompatibilitás (HUB4000Q segítségével)



WMS 4500

A WMS4500 kifejezetten professzionális célokra kifejlesztett vezetéknélküli mikrofonrendszer. A technológia alapjait a piaci visszajelzések alapján az egyik legsikeresebb és legmegbízhatóbb vezetéknélküli rendszerből a WMS4000-ből vették át a fejlesztők.

Az eredmény nemcsak egy sokkal robusztusabb rendszer lett, de tartalmazza azokat az egyedülálló és rendkívül felhasználóbarát funkciókat mint az LCD kijelző az adókon és a vevőn melyről mindig leolvashatók a legszükségesebb információk (hátralévő elem-élettartam, néma-mód, adatátvitel állapota, rehersal mód, elérhető szabad frekvenciák, stb.)

A CU4000 töltőegység használatával minimálisra csökkenthetjük a költségeket, illetve az elemek cserélgetésére szánt időt is. A CU4000 két dokkoló slot-tal rendelkezik mely segítségével egy időben akár két adót (HT4500, PT4500) vagy két akkumulátor pack-ot (BP4000) is tölthetünk.

A WMS4500 teljesen kompatibilis elődjével a WMS4000 rendszerrel. Az elérhető frekvenciasávok száma kibővült két további sávval, az 500-530 MHz és az 570-590 MHz tartományokban, (BD7, BD8) lehetővé téve a kompatibilitást akár más vezetéknélküli rendszerekkel is.

A WMS4500 könnyedén beintegrálható a HiQnet™ rendszerünkbe az opcionális HUB4000Q használatával. A teljesen PC által vezérelt System Architech™ program segítségével szinte bárholonnan könnyedén vezérelhetjük WMS4500 vevőinket. A frekvencia kereső és beállító plug-in segítségével pedig még soha nem volt ilyen könnyű a rendszerkonfiguráció.

A WMS4500 rendszerek használatával megkapjuk mindazt az egyedülálló hangminőséget és megbízhatóságot mely páratlan a maga árkategóriájában.

AKG SOUNDS BETTER





SR 4500

- True diversity vevő fémházban
- 8 UHF sáv mindegyik 30MHz sávszélességben, 1,200 választható frekvenciával
- Több frekvenciasáv használatával akár 70 csatoma is működtethető egyidejűleg
- Elem-élettartam kijelzés és tone code squelch
- Automatikus beállítás, Eszköz-kereső, és rehearsal funkciók a könnyű és gyors beállításhoz
- Megvilágított programozható színes kijelző és tekerőgomb
- Ethernet csatlakozó HUB4000Q csatlakoztatásához
- Vezérlés és monitorozás HiQnet™ System Architech™ segítségével



HT 4500

- 50mW adóteljesítmény az interferencia és kimaradások elkerülése végett
- 15 óra üzemidő AA méretű elemekkel
- BP 4000 akku-pack integrált Smart Battery Management rendszerrel
- 30 MHz széles UHF sávok, 1200 választható frekvenciával
- Hat különböző cserélhető mikrofonfej
- Megvilágított kijelző és tekerőgomb a gyors programozáshoz
- Töltő-érintkezők



PT 4500

- Strapabíró alumínium-ház
- 30 MHz széles UHF sávok, 1200 választható frekvenciával
- Megvilágított kijelző és tekerőgomb a gyors programozáshoz
- 50mW adóteljesítmény az interferencia és kimaradások elkerülése végett
- Opcionális némító-kapcsoló (RMS4000)
- 15 óra üzemidő AA méretű elemekkel
- BP 4000 akku-pack integrált Smart Battery Management rendszerrel
- Töltő-érintkezők

SR 4500

RF frekvenciatartományok: 500-530, 570-600, 650-680, 680-710, 720-750, 760-790, 790-820, 835-863 MHz

Moduláció: FM

Audio sávszélesség: 35 - 20,000 Hz

THD: <0.3% tipikus

Jel / Zaj viszony: >120 dB(A) tipikus

Audio kimenetek: szimmetrikus 3-pólusú XLR; asszimmetrikus TS 1/2" jack; Állítható kimeneti jelszintek: -30, 0, +6 dB
200x44x190 mm (7.8x1.7x7.4 in.)

Méretek: 972 g (2.2 lbs.)

Standard tartozékok: rackbeszerelő készlet, 2 UHF antenna

HT 4500

RF frekvenciatartományok: 500-530, 570-600, 650-680, 680-710, 720-750, 760-790, 790-820, 835-863 MHz

Moduláció: FM

Audio sávszélesség: 35 - 20,000 Hz

THD: <0.3% tipikus

Jel / Zaj viszony: >120 dB(A) tipikus

RF adóteljesítmény: 50 mW max. (ERP)

Elem-élettartam: 2AA méretű szárazelemmel: 15 óra; BP 4000: 12 óra
hossz: 239 mm (9.4 in.); átmérő: kb. 39 mm (1.5 in.)

Méret: 125 g (11.3 oz.)

Standard tartozékok: 2 AA méretű szárazelem, SA 63 kengyel

PT 4500

RF frekvenciatartományok: 500-530, 570-600, 650-680, 680-710, 720-750, 760-790, 790-820, 835-863 MHz

Moduláció: FM

Audio sávszélesség: 35 - 20,000 Hz

THD: <0.3% tipikus

Jel / Zaj viszony: >120 dB(A) tipikus

RF adóteljesítmény: 50 mW max. (ERP)

Elem-élettartam: 2AA méretű szárazelemmel: 15 óra; BP 4000: 12 óra
70 x 90 x 25 mm.
(2.8 x 3.5 x 1 in.)
95 g (3.4 oz.)

Méret: 95 g (3.4 oz.)

Nettó tömeg: 2 AA méretű szárazelem, övcsíptető

Standard tartozékok: 2 AA méretű szárazelem, övcsíptető

Opcionális tartozék: RMS4000 külső némító-kapcsoló

DJ Center, Nyíregyháza, 42/502-148
Microsound Kft., Budapest, 1/215-5580
NL Audio, Zalaegerszeg, 30/9-571-854
Sztereo-Tech Kft., Pécs, 72/532-440
Zai3 Pro Plasa, Budapest, 1/222-4666

Fejes Ker, Kft, Debrecen, 52/420-767
Music Centrum, Szeged, 62/426-319
Satsystem Kft., Budapest, 1/468-2176
Syncopa, Bagod, 92/560-036
Zenecentrum, Békéscsaba, 76/454-684



Magyarországi importőr:

BERTAAUDIO

H-6000 Kecskemét, Nyíl u. 23. Tel.: 76/ 500 600 Fax.: 76 / 500 601
http://www.bertaudio.hu bertaudio@bertaudio.hu

AKG SOUNDS BETTER